



(b) ショートタイプ (幅狭タイプ) 端子カバー


基本形式 [=商品コード]		極数	本体適用形式(基本名称)		納期	外形寸法(mm)			梱包数	外観
透明	灰白色		FAB	ELB		A	B	C		
BW9BTAA-S2 ④	BW9BTAA-S2W ④	2	BW32□-2P BW50□-2P (HAG形除く) BW63□-2P BW100□-2P	EW32AAG-2P EW50AAG-2P	◎	50	10	53	2	●ワンタッチ取付形
BW9BTAA-S3 ④	BW9BTAA-S3W ④	2 3	BW32□-3P ・ BW50□-3P (HAG形除く) BW63□-3P BW100□-3P	EW32□-3P EW50□-3P (HAG形除く) EW63□-3P EW100□-2P EW100□-3P	◎	75	10	53	2	
BW9BTCA-S2 ①	BW9BTCA-S2W ①	2	BW125JA□-2P	—	◎	60	8	66.5	2	
BW9BTCA-S3	BW9BTCA-S3W	2 3	BW50HAG-2P ・ BW50HAG-3P BW125RA□-2P BW125□-3P	EW50HAG-3P EW125□-3P	◎	90	8	66.5	2	
BW9BTCA-S4	BW9BTCA-S4W	4	BW125□-4P	EW125□-4P	◎	120	8	66.5	2	
BW9BTGA-S3 ②	BW9BTGA-S3W ②	2 3	BW250□-2P ・ BW250□-3P	EW250□-3P	◎	105	8	66.5	2	
BW9BTGA-S4 ②	BW9BTGA-S4W ②	4	BW250□-4P	EW250□-4P	◎	140	8	66.5	2	
BW9BTHA-S3 ③ (ブロック端子用)	BW9BTHA-S3W ③ (ブロック端子用)	2 3	BW400□-2P ・ BW400□-3P	EW400□-2P EW400□-3P	◎	140	65	98	2	●ねじ取付形
BW9BTHA-S4 ③ (ブロック端子用)	BW9BTHA-S4W ③ (ブロック端子用)	4	BW400□-4P	EW400□-4P	◎	185	65	98	2	



4
本体付属装置
外部付属装置
端子カバー

(注) グローバル品の50AF, 100AF, 125AF, 250AFには灰白色の端子カバーが標準付属されています。
 (注①) 外部操作ハンドルとの組合せの場合、形式末尾に“-00635”をご指定ください。
 (注②) 外部操作ハンドル付の場合、端子カバーの形状を一部を切欠する必要があります。(下図斜線部削除)
 (注③) 400AFで平形端子を使用しない場合に装着することができます。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 F



(注④) モータドライブ付の場合には一部分を切欠する必要があります。(下図参照)
 また、加工品を手配する場合には末尾に“-00635”をご指定ください(例 BW9BTAA-S3-00635)。

