


# NBE サーキットブレーカ (経済形)

## Eシリーズ ヘアブレーカシリーズ



裏面形



埋込形

		モーター保護兼用					
フレーム (A F)		50		60		100	
形式番号	PS	NBE52J	NBE53J	NBE62J	NBE63J	NBE102J	NBE103J
極数・素子数		2P2E	3P3E	2P2E	3P3E	2P2E	3P3E
定格電流 A (基準周囲温度40℃)		15   20   30   40   50	15   20   30   40   50	60	60	50   60   75   100	50   60   75   100
適用電動機容量kW (三相200V, 単相100V)		0.75   —   —   —   —	3.7   —   7.5   —   11		15	11   15   18.5   22	
定格絶縁電圧 V	AC	500		500		600	
	DC	—		—		—	
定格遮断容量 JIS (sym)	AC 500V	—		—		7.5	
	AC 415V	5		5		10	
	AC 200V	10		10		25	
	DC 250V	—		—		—	
過電流引外し方式		完全電磁		完全電磁		完全電磁	
端子構造		線押し端子 M5		圧着端子用 M6		圧着端子用 M8	
適合圧着端子		R2-5~CB22-5S		R2-6~CB22-6S (22-S6)		R5.5-8~CB60-8 (8S)	
逆接続		可		可		可	
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2	
標準付属品		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止めじ		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止めじ		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、圧着端子(注)、端子カバー止めじ	

(注) 圧着端子の付属は、表面形のみです。

### ●表面形

納期区分	品名		記号	1コ標準価格 円	一梱入数	外形寸法 mm				備考	
	形式番号	極数				A	B	C	D		
◎	PS	NBE52J	2P	15A 20A 30A 40A 50A	5,100	10コ	50	130	60	78	
◎	PS	NBE53J	3P	15A 20A 30A 40A 50A	6,050	10コ	75				
◎	PS	NBE62J	2P	60A	5,100	10コ	50				
◎	PS	NBE63J	3P	60A	6,050	10コ	75	155	60	80	
◎	PS	NBE102J	2P	50A 60A 75A 100A	12,500	4コ	60				
◎	PS	NBE103J	3P	50A 60A 75A 100A	13,500	5コ	90				

### ●裏面形

◎	PS	NBE52JB	2P	15A 20A 30A 40A 50A	7,800	6コ	—	—	—	—	
◎	PS	NBE53JB	3P	15A 20A 30A 40A 50A	8,750	6コ					
◎	PS	NBE62JB	2P	60A	7,800	6コ					
◎	PS	NBE63JB	3P	60A	8,750	6コ					
◎	PS	NBE102JB	2P	50A 60A 75A 100A	16,000	4コ					
◎	PS	NBE103JB	3P	50A 60A 75A 100A	18,000	4コ					

### ●埋込形

①	PS	NBE52JF	2P	15A 20A 30A 40A 50A	8,700	1コ	—	—	—	—	
①	PS	NBE53JF	3P	15A 20A 30A 40A 50A	9,650	1コ					
①	PS	NBE62JF	2P	60A	8,700	1コ					
①	PS	NBE63JF	3P	60A	9,650	1コ					
①	PS	NBE102JF	2P	50A 60A 75A 100A	17,000	1コ					
①	PS	NBE103JF	3P	50A 60A 75A 100A	19,000	1コ					

◎代理店様在庫品 ○物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

●寸法図は856・857頁をご参照ください。

■上記一部商品は、納期区分を変更させていただきますのでご了承ください。

■上記商品は1コの価格を表示しており、1コ単位でのご注文が可能です。

ご注意 PS サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

### ■サーキットブレーカのご注文方法

サーキットブレーカの品名記号は「形式番号+極数+定格電流」を下記のようにご用命ください。

【例】NBE52J 2P 20A

開閉器  
ブレーカ  
端子台

ブレーカ  
ブレーカ

漏電  
ブレーカ

プラグ  
ライン

開閉器

付属  
装置

省エネ  
機器

エンクロ  
ケース

カバー  
スイッチ

端子台

寸法  
図